

ПАМЯТКА

Об условиях использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон ВЛ

В соответствии с действующими в настоящее время Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «Об утверждении Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», применяемыми на всей территории Российской Федерации, их соблюдение требуется от всех сторонних организаций и физических лиц.

Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев отводятся земельные участки, устанавливаются охранные зоны, минимально допустимые расстояния от электрических сетей до зданий, сооружений, земной и водной поверхности, прокладываются просеки в лесных массивах и зелёных насаждениях.

Охранная зона ВЛ (ДАЛЕЕ – ОЗ) – это земельный участок и воздушное пространство, ограниченное вертикальными плоскостями, проходящими по обе стороны от крайних проводов.

Класс напряжения, кВ	Охранная зона, м	Минимально допустимое расстояние от механизмов и грузоподъемных машин до токоведущих частей ВЛ
до 1	2	
1 - 20	10	1
35	15	
110	20	1,5
220	25	2,5
500	30	4,5

Земельные участки, входящие в охранные зоны ВЛ, у собственников, землевладельцев, землепользователей или арендаторов не изымаются и используются ими для проведения сельскохозяйственных и иных работ с обязательным соблюдением правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.

При производстве работ в охранной зоне ВЛ Вы должны руководствоваться нижеследующим:

1. В ОЗ запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных ЛЭП посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных ЛЭП;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах ОЗ вводных и распределительных устройств.

2. В ОЗ, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением выше 1000 В, помимо действий, предусмотренных пунктом 1, запрещается:

- а) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
- б) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, проводить любые мероприятия, связанные с большим скоплением людей, не занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ (в ОЗ воздушных ЛЭП);
- в) использовать (запускать) любые летательные аппараты, в том числе воздушных змеев, спортивные модели летательных аппаратов (в ОЗ воздушных ЛЭП);

3. В пределах ОЗ без письменного решения о согласовании сетевых организаций юридическим и физическим лицам запрещаются:

- а) строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
- б) горные, взрывные, мелиоративные работы, в том числе связанные с временным затоплением земель;
- в) посадка и вырубка деревьев и кустарников;
- г) проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 м (в ОЗ воздушных ЛЭП);
- д) земляные работы на глубине более 0,3 м (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 м), а также планировка грунта (в ОЗ подземных кабельных ЛЭП);
- е) полив сельскохозяйственных культур в случае, если высота струи воды может составить выше 3 м (в ОЗ воздушных ЛЭП);
- ж) полевые сельскохозяйственные работы с применением сельскохозяйственных машин и оборудования высотой более 4 м (в ОЗ воздушных ЛЭП) или полевые сельскохозяйственные работы, связанные с вспашкой земли (в ОЗ кабельных ЛЭП);
- и т.д.

4. В ОЗ, установленных для объектов электросетевого хозяйства напряжением до 1000 В, помимо действий, предусмотренных пунктом 3, без письменного решения о согласовании сетевых организаций запрещается:

- а) размещать детские и спортивные площадки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех видов машин и механизмов, садовые, огородные земельные участки и иные объекты недвижимости, расположенные в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, объекты жилищного строительства, в том числе индивидуального (в ОЗ воздушных ЛЭП);

- б) складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
- и т.д.

5. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении требований «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон», если это нарушение могло вызвать или вызвало перерыв в обеспечении электроэнергией наказываются штрафом: на граждан в размере от 5 до 10 минимальных размеров оплаты труда, должностные лица в размере от 10 до 20 минимальных размеров оплаты труда, а юридические лица от 100 до 200 минимальных размеров оплаты труда. Кроме того с виновных лиц по решению суда может быть взыскан нанесенный ущерб (ст. 9.8. Кодекса об административной ответственности).

